



Контактор, типоразмер 4, 2-полюсн., DC-3 и 5, 75 A Выключатель вспомогательных цепей 22 (2 NO + 2 НЗ) 230 В DC Режим работы по постоянному току

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| наименование изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контактор                        |
| наименование типа изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3TC                              |
| Общие технические данные                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| типоразмер контактора                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                |
| дополнение изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• функциональный модуль связи</li><li>• вспомогательный выключатель</li></ul>                                                                                                                                                                                       | Да                               |
| напряжение развязки расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 V                            |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1                                                                                                                                                                                         | 300 V                            |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• при постоянном токе</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms           |
| механический срок службы (коммутационных циклов)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• контактора типичный</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный</li></ul>                                                                                                                                                                                    | 10 000 000                       |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                        | Q                                |
| Директива RoHS (дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/01/2017                       |
| Условия окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| окружающая температура                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• при эксплуатации</li><li>• при хранении</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | -25 ... +55 °C<br>-50 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность мин.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 %                             |
| относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.                                                                                                                                                                                                                               | 95 %                             |
| Цепь главного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| число полюсов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                |
| число полюсов для главной цепи                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                |
| число замыкающих контактов для главных контактов                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                |
| число размыкающих контактов для главных контактов                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                |
| тип напряжения                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пост. ток                        |
| рабочий ток                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-1<ul style="list-style-type: none"><li>— при 24 В расчетное значение</li><li>— при 110 В расчетное значение</li><li>— при 220 В расчетное значение</li></ul></li><li>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</li></ul> | 75 A<br>75 A<br>75 A             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 24 В расчетное значение</li> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> <li>— при 440 В расчетное значение</li> <li>— при 600 В расчетное значение</li> <li>— при 750 В расчетное значение</li> </ul> | 75 A           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 75 A           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 24 В расчетное значение</li> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                         | 75 A           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 75 A           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 24 В расчетное значение</li> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> <li>— при 440 В расчетное значение</li> <li>— при 600 В расчетное значение</li> <li>— при 750 В расчетное значение</li> </ul> | 75 A           |
| <b>рабочая мощность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при DC-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> <li>— при 440 В расчетное значение</li> <li>— при 750 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                | 8,2 kW         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при DC-3 при DC-5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | 16,5 kW        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> <li>— при 440 В расчетное значение</li> <li>— при 600 В расчетное значение</li> <li>— при 750 В расчетное значение</li> </ul>                                        | 33 kW          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 kW          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,5 kW         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 kW          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 kW          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 kW          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 kW          |
| <b>частота коммутации</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при DC-1 макс.</li> <li>• при DC-3 макс.</li> <li>• при DC-5 макс.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 1 000 1/h      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600 1/h        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600 1/h        |
| <b>Цепь тока управления/ управление</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Постоянный ток |
| <b>оперативное напряжение питания при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 230 V          |
| <b>начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                         | 19 W           |
| <b>мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                  | 19 W           |
| <b>задержка замыкания при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 90 ... 380 ms  |
| <b>задержка размыкания при постоянном токе</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 17 ... 28 ms   |
| <b>длительность электрической дуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 ... 30 ms   |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                        | 2              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• с мгновенным срабатыванием</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | 2              |
| <b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                         | 2              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• с мгновенным срабатыванием</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | 2              |
| <b>число переключающих контактов для вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                      | 0              |
| <b>цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов</b>                                                                                                                                                                                                                      | 22             |
| <b>рабочий ток при AC-12 макс.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 A           |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 230 В расчетное значение</li> <li>• при 400 В расчетное значение</li> <li>• при 500 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                        | 5,6 A          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,6 A          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5 A          |
| <b>рабочий ток при DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 24 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 10 A           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 48 В расчетное значение</li> <li>• при 60 В расчетное значение</li> <li>• при 110 В расчетное значение</li> <li>• при 125 В расчетное значение</li> <li>• при 220 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 A<br>10 A<br>3,2 A<br>2,5 A<br>0,9 A<br>0,22 A                                                                                                                                  |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 24 В расчетное значение</li> <li>• при 48 В расчетное значение</li> <li>• при 60 В расчетное значение</li> <li>• при 110 В расчетное значение</li> <li>• при 125 В расчетное значение</li> <li>• при 220 В расчетное значение</li> <li>• при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 10 A<br>5 A<br>5 A<br>1,14 A<br>0,98 A<br>0,48 A<br>0,07 A                                                                                                                         |
| <b>Номинальная нагрузка UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A600 / P600                                                                                                                                                                        |
| <b>защита от коротких замыканий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| <b>исполнение плавкой вставки предохранителя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> <li>— при типе координации 1 требуется</li> <li>— при типе координации 2 требуется</li> </ul> </li> <li>• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x 3NA31 (160 A) последовательн. (750 В, 5 кА)<br>2 x 3NA31 (63 A) последовательн. (750 В, 5 кА)<br>gG: 16 A (500 V, 1 kA)                                                        |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| <b>монтажное положение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | При вертикальном уровне монтажа +/-22,5° поворота, при вертикальном уровне монтажа +/- 22,5° откидывается вперед и назад; вертикальное положение, на горизонтальном уровне монтажа |
| <b>вид креплений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | винтовое крепление                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• последовательный монтаж</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                                                                                                                 |
| <b>высота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177,5 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>ширина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>глубина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>необходимое расстояние</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— назад</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> <li>• до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— назад</li> <li>— вверх</li> <li>— вбок</li> <li>— вниз</li> </ul> </li> <li>• до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— назад</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> </ul> | 20 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>55 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>55 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm                                                   |
| <b>Подсоединения/ клеммы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| <b>исполнение разъема питания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | винтовой зажим                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной цепи</li> <li>• для цепи вспомогательного и оперативного тока</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | винтовой зажим<br>винтовой зажим                                                                                                                                                   |
| <b>вид подключаемых сечений проводов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>— однопроводной или многопроводной</li> <li>— тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2x (1 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,75 ... 1,5 mm²)                                                                                                                                        |
| <b>Безопасность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| функция изделия принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                                                                                                                                                                                 |

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP00; IP20 с рамной клеммой/ крышкой

с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Functional  
Safety/Safety of  
Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination  
Certificate](#)

Functional  
Safety/Safety of  
Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Type Examination  
Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TC4817-0AP4>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC4817-0AP4>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4817-0AP4>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TC4817-0AP4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0AP4&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sub>2t</sub>, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4817-0AP4/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TC4817-0AP4&objecttype=14&gridview=view1>



