



Рисунок аналогичен

Сетевой дроссель для преобр. част.; фазы: 3; UN1 (В): 500; I_{th}макс. 1 (А)/ F1(Гц): 12,5/50; I_{LN} (А): 11,25; UK (%): 2; LN(МН): 1,47; ТА/кл. изол.: 40/В; IP00; подключение: винтовой зажим/подключение плоским штекером; EN 61558-2-20 >Признано UL/CSA< >Дроссель<

Общие технические данные

наименование изделия		Netzdrossel f. FU
число фаз		3
тип напряжения		перемен. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	500
рабочая частота расчетное значение	Hz	50
•		
— рабочий ток при переменном токе расчетное значение	A	11,25
— ток при переменном токе макс.	A	12,5
индуктивность расчетное значение	H	0,0015
относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты	%	2
мощность потерь \[Вт], обмотка	W	49,6
мощность потерь \[Вт], железный сердечник	W	17

Данные по механике

исполнение разъема питания для главной цепи		винтовое- / плоское соединение
ширина	m	0,148
высота	m	0,139
глубина	m	0,078

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EP3600-8US00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3600-8US00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EP3600-8US00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3600-8US00&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021 